LEOPARD

RX1

RX2

T80-Leopard ontvanger RX1/RX2	
Artikel nummer:	T80RX-MQ-06B (RX1), T80RX-MN-06B (RX2)
Toepassingsgebieden:	Hijsinrichtingen
Frequentie:	433 - 434 MHz (69 kanalen)
Mod. type:	FM met kleine bandbreedte
Codering:	Digitale pulscode
Codecomb.:	262.143 (fabriekscodes)
Relaisvermogen:	6 functierelais + 2 voor stopfunctie Uitgangskarakteristiek transistor 12V max 50 mA Stoprelais; Potentiaalvrij, gesloten 8A AC1 Functierelais; Potentiaalvrij, open / gesloten 8A AC1 Simultaan Moment/Latch Vergrendelingsfuncties
Radiotype:	Lage IF ontvangerarchitectuur
Gevoeligheid:	ca -105 dBm bij 1/1000 PER
Antenne:	RX1: Ingebouwd RX2: Extern
Voeding:	RX1: 24V AC, 48AC, 115AC of 230V AC RX2: 12/24V DC en 24/48/115/230V AC
Gewicht:	RX1: 650 g RX2: 1 125g
Afmetingen:	RX1: 145 x 140 x 55 mm RX2: 175 x 125 x 75 mm
Bescherming:	IP 55
Aanbevolen zender:	Zender T80-Leopard TX1

TELE RADIO AB
Sweden, Main office
Tel. +46 (0)31-748 54 60
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

TELE RADIO SVERIGE
Sweden
Tel. +46 (0)31-724 98 00
e-mail: sverige@tele-radio.com

TELE RADIO OÜ
Estonia
Tel. +372 44 511 55
e-mail: eesti@tele-radio.com

TELE RADIO GmbH
Germany
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550
e-mail: deutschland@tele-radio.com

TELE RADIO ASIA
China
Tel. +86-(0)592-3111168
e-mail: china@tele-radio.com

TELE RADIO TURKEY
Turkey
Tel. +90 216 574 22 94
e-mail: turkiye@tele-radio.com

TELE RADIO LTD
England
Tel. +44 (0) 1625 509125
e-mail: england@tele-radio.com

TELE RADIO LLC
North America & Latin America
Tel. +1 (305) 459 0763
e-mail: america@tele-radio.com

TELE RADIO BV
Benelux
Tel. +31-(0)70-419 41 20
e-mail: benelux@tele-radio.com

TELE RADIO AS
Norway
Tel. +47-6933 4900
e-mail: norge@tele-radio.com