LEOPARD

RX1

RX2

T80-Leopard mottaker RX1/RX2	
Artikkel nummer:	T80RX-MQ-06B (RX1), T80RX-MN-06B (RX2)
Bruksområder:	Kranutstyr
Frekvens:	433 - 434 MHz (69 kanaler)
Mod.- type:	Smalbånd, FM-modulering
Koding:	Digital pulskode
Kodekomb.:	262.143 (fabrikkodet)
Reléutgang:	6 funksjonsrelé + 2 for stoppfunksjon Transistoreffekt 12 V maks. 50 mA Stopprelé, potensialfri, lav-bryter 8 A AC1 Funksjonsrelé, potensialfri, av/på-bryter 8 A AC1 Simultan Momentan/vekslende Forrigling
Radiotype:	Lav-IF mottakerarkitektur
Følsomhet:	ca. -105 dBm ved 1/1000 PER
Antenna:	RX1: Innebygd RX2: Ekstern
Strømforsyning:	RX1: 24 V AC, 48V AC, 115V AC eller 230 V AC RX2: 12/24V DC og 24/48/115/230V AC
Vekt:	RX1: 650 g RX2: 1 125g
Mål:	RX1: 145 x 140 x 55 mm RX2: 175 x 125 x 75 mm
Kapsling:	IP 65
Anbefalt sender:	Sender T80-Leopard TX1

TELE RADIO AB
Sweden, Main office
Tel. +46 (0)31-748 54 60
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

TELE RADIO SVERIGE
Sweden
Tel. +46 (0)31-724 98 00
e-mail: sverige@tele-radio.com

TELE RADIO OÜ
Estonia
Tel. +372 44 511 55
e-mail: eesti@tele-radio.com

TELE RADIO GmbH
Germany
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550
e-mail: deutschland@tele-radio.com

TELE RADIO ASIA
China
Tel. +86-(0)592-3111168
e-mail: china@tele-radio.com

TELE RADIO TURKEY
Turkey
Tel. +90 216 574 22 94
e-mail: turkiye@tele-radio.com

TELE RADIO LTD
England
Tel. +44 (0) 1625 509125
e-mail: england@tele-radio.com

TELE RADIO LLC
North America & Latin America
Tel. +1 (305) 459 0763
e-mail: america@tele-radio.com

TELE RADIO BV
Benelux
Tel. +31-(0)70-419 41 20
e-mail: benelux@tele-radio.com

TELE RADIO AS
Norway
Tel. +47-6933 4900
e-mail: norge@tele-radio.com