


LEOPARD



Leopard TX I



TX I

T80-Leopard sändare TX1	
Artikelnummer:	T80TX-MX-10B
Användningsområden:	Lyftutrustning
Frekvens:	433 - 434 MHz (69 kanaler)
Mod. typ:	Smalbandig FM-modulering
Kodning:	Digital pulskod
Kodkomb.:	262.143 (fabrikskodade)
Funktioner:	4 x 2 eller 6 x 1, på/av
Radiotyp:	Dubbel superheterodyn
Uteffekt:	10 mW (50 ohm)
Antenn:	Inbyggd
Drivspänning:	Laddningsbart batteri
Drifttid:	Ca 30 h kontinuerligt
Vikt:	Ca 270 g (0,59 lb)
Mått:	160 x 70 x 35 mm (6,29 x 2,76 x 1,38 tum)
Kapsling:	IP 54
Rekommenderad mottagare:	Mottagare T80-Leopard RX1 och RX2

TELE RADIO AB

Sweden, Main office
Tel. +46 (0)31-748 54 60
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

TELE RADIO SVERIGE

Sweden
Tel. +46 (0)31-724 98 00
e-mail: sverige@tele-radio.com

TELE RADIO OÜ

Estonia
Tel. +372 44 511 55
e-mail: m.jyrissoo@tele-radio.com

TELE RADIO GmbH

Germany
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550
e-mail: kontakt@tele-radio-gmbh.de

TELE RADIO ASIA

China
Tel. +86-(0)592-3111168
e-mail: b.sun@tele-radio.cn

TELE RADIO TURKEY

Turkey
Tel. +90-532 292 4448
e-mail: c.mevlevioglu@tele-radio.com

TELE RADIO LTD

England
Tel. +44 (0) 1625 509125
e-mail: sales@teleradiouk.com

TELE RADIO LLC

North America & Latin America
Tel. +1 (305) 459 0763
e-mail: america@tele-radio.com

TELE RADIO BV

Benelux
Tel. +31-(0)70-419 41 20
e-mail: info@teleradio.nl

TELE RADIO AS

Norway
Tel. +47-6933 4900
e-mail: norway@tele-radio.com