

LION



RX1-A

<b>860-Lion vastuvõtja RX1-A</b>		
Artikli number:	860RX-MN-10B	
Kasutusala:	Tõsteseadmed, veo- ja päästesõidukid, kallurid, põllumajandusmasinad	
Sagedus:	433 - 434 MHz (69 kanalit)	
Mud. tüüp:	Kitsasriba-FM-modulatsioon	
Kodeerimine:	Digitaalne impulsskood	
Kombinatsioon:	Erinevaid koode 65.536	
Relee väljund:	10 (4 x 2x+ 2 x 1) + 2 või hädastoppfunktsiooniks Hädastopprelee; potentsiaalivaba, suletud 8 A AC I Funktsioonirelee; potentsiaalivaba, avatud/suletud 16 A AC I Funktsiooni-reele 1-8; Silmapilkne Funktsiooni-reele 9-10; Silmapilkne/fiktseeriv Samaaegne Vastastikku siduvad funktsioonid	
Raadio tüüp:	Kahekordne sagedusmuundamisega superheterodüünvastuvõtja (PLL- süntesaator)	
Tundlikkus:	vähemalt -120 dBm (SINAD 12 db)	
Antenn:	Väline	
Toiteallikas:	12V DC; 150 mA - 1 A 24V AC; 80-800 mA 115V AC; 70 - 200 mA	24V DC; 60 - 600 mA 48V AC; 100 - 400 mA 230V AC; 25 - 100 mA
Kaal:	1900 g	
Mõõtmed:	256 x 217 x 85 mm koos paigaldusklambritega	
Kaitse:	IP 65	
Soovitav saatja:	860-Lion TX1-A	

**TELE RADIO AB**  
Sweden, Main office  
Tel. +46 (0)31-748 54 60  
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

**TELE RADIO SVERIGE**  
Sweden  
Tel. +46 (0)31-724 98 00  
e-mail: sverige@tele-radio.com

**TELE RADIO OÜ**  
Estonia  
Tel. +372 44 511 55  
e-mail: eesti@tele-radio.com

**TELE RADIO GmbH**  
Germany  
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550  
e-mail: deutschland@tele-radio.com

**TELE RADIO ASIA**  
China  
Tel. +86-(0)592-3111168  
e-mail: china@tele-radio.com

**TELE RADIO TURKEY**  
Turkey  
Tel. +90 216 574 22 94  
e-mail: turkiye@tele-radio.com

**TELE RADIO LTD**  
England  
Tel. +44 (0) 1625 509125  
e-mail: england@tele-radio.com

**TELE RADIO LLC**  
North America & Latin America  
Tel. +1 (305) 459 0763  
e-mail: america@tele-radio.com

**TELE RADIO BV**  
Benelux  
Tel. +31-(0)70-419 41 20  
e-mail: benelux@tele-radio.com

**TELE RADIO AS**  
Norway  
Tel. +47-6933 4900  
e-mail: norge@tele-radio.com