

LION



TX2-A

860-Lion transmisor TX2-A	
Código de artículo:	860TX-12-0xB
Áreas de aplicación:	Puentes grúa, polipastos, grúas pórtico, carros etc.
Frecuencia:	433 - 434 MHz (69 canales)
Tipo mod.:	Modulación FM de banda estrecha
Codificación:	Código digital de impulsos
Combinaciones de cód.:	65.536 (codificado de fábrica)
Funciones:	24 (12x2) , On / Off
Tipo de radio:	Sintetizador PLL
Potencia de salida:	10 mW (50 ohm)
Antena:	Integrada
Alimentación:	Pila desechable y recargable (NiMH)
Duración:	20 h aprox. (uso continuado)
Peso:	450 gr aprox.
Medidas:	210 x 80 x 40 mm
Encapsulado:	IP 65
Receptores recomendados:	860-Lion RX2-A, RX3-A y RX4-A

TELE RADIO AB

Sweden, Main office
Tel. +46 (0)31-748 54 60
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

TELE RADIO SVERIGE

Sweden
Tel. +46 (0)31-724 98 00
e-mail: sverige@tele-radio.com

TELE RADIO OÜ

Estonia
Tel. +372 44 511 55
e-mail: eesti@tele-radio.com

TELE RADIO GmbH

Germany
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550
e-mail: deutschland@tele-radio.com

TELE RADIO ASIA

China
Tel. +86-(0)592-3111168
e-mail: china@tele-radio.com

TELE RADIO TURKEY

Turkey
Tel. +90 216 574 22 94
e-mail: turkiye@tele-radio.com

TELE RADIO LTD

England
Tel. +44 (0) 1625 509125
e-mail: england@tele-radio.com

TELE RADIO LLC

North America & Latin America
Tel. +1 (305) 459 0763
e-mail: america@tele-radio.com

TELE RADIO BV

Benelux
Tel. +31-(0)70-419 41 20
e-mail: benelux@tele-radio.com

TELE RADIO AS

Norway
Tel. +47-6933 4900
e-mail: norge@tele-radio.com