

LION



RX1-A

860-Lion ontvanger RX1-A	
Artikel nummer:	860RX-MN-10B
Toepassingsgebieden:	(Hijs-) kranen, takelwagens, persmachines, landbouwmachines etc.
Frequentie:	433 - 434 MHz (16 kanalen)
Type:	FM met kleine bandbreedte
Codering:	Digitale pulsen
Codecombinaties:	65.536 (fabriekscodes)
Relaisuitgang:	10 (4 x 2 + 2 x 1) +2 voor de noodstopfunctie Noodstoprelais; potentiaalvrij, gesloten 8A AC I Functierelais; potentiaalvrij, open/gesloten 16A AC I Functierelais 1-8; puls Functierelais 9-10; puls/houd Simultaan aansturen Prioriteitsfuncties
Zender:	Dubbel superheterodyne PLL syntesizer
Gevoeligheid:	-120 dBm (12 db SINAD)
Antenne:	Extern
Voedingsspanning:	12-24V AC / DC en 48/115/230V AC
Stroomverbruik:	12V DC; 150mA-1 A 24V DC; 60-600 mA 24V AC; 80-800 mA 48V AC; 100-400 mA 115V AC; 70-200 mA 230V AC; 25-100 mA
Gewicht:	Ongeveer 1.900 gram
Afmetingen:	256 x 217 x 85 mm inclusief montagegaten
Beschermingsklasse:	IP 65
Aanbevolen zender:	860-Lion TX1-A

TELE RADIO AB
Sweden, Main office
Tel. +46 (0)31-748 54 60
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

TELE RADIO SVERIGE
Sweden
Tel. +46 (0)31-724 98 00
e-mail: sverige@tele-radio.com

TELE RADIO OÜ
Estonia
Tel. +372 44 511 55
e-mail: eesti@tele-radio.com

TELE RADIO GmbH
Germany
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550
e-mail: deutschland@tele-radio.com

TELE RADIO ASIA
China
Tel. +86-(0)592-3111168
e-mail: china@tele-radio.com

TELE RADIO TURKEY
Turkey
Tel. +90 216 574 22 94
e-mail: turkiye@tele-radio.com

TELE RADIO LTD
England
Tel. +44 (0) 1625 509125
e-mail: england@tele-radio.com

TELE RADIO LLC
North America & Latin America
Tel. +1 (305) 459 0763
e-mail: america@tele-radio.com

TELE RADIO BV
Benelux
Tel. +31-(0)70-419 41 20
e-mail: benelux@tele-radio.com

TELE RADIO AS
Norway
Tel. +47-6933 4900
e-mail: norge@tele-radio.com