

LION



TX1-A

860-Lion zender TX1-A	
Artikel nummer:	860TX-A1A
Toepassingsgebieden:	(Hijs-) kranen, takelwagens, persmachines, landbouwmachines etc.
Frequentie:	433 - 434 MHz (16 kanalen)
Type:	FM met kleine bandbreedte
Codering:	Digitale pulsen
Codecombinaties:	65.536 (fabriekscodes)
Functies:	4 x 2 + 2 x 1, aan / uit
Zender:	PLL synthesizer
Vermogen:	10m W (50 ohm)
Antenne:	Intern
Voedingsspanning:	Herlaadbare batterij
Gebruikstijd:	Ongeveer 30 uur bij continue gebruik
Stroomverbruik:	45-70 mA
Afmetingen:	160 x 70 x 35 mm
Beschermingsklasse:	IP 54
Gewicht:	Ongeveer 270 gram
Aanbevolen ontvanger:	860-Lion RX1-A

TELE RADIO AB

Sweden, Main office
Tel. +46 (0)31-748 54 60
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

TELE RADIO SVERIGE

Sweden
Tel. +46 (0)31-724 98 00
e-mail: sverige@tele-radio.com

TELE RADIO OÜ

Estonia
Tel. +372 44 511 55
e-mail: m.jyrissoo@tele-radio.com

TELE RADIO GmbH

Germany
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550
e-mail: kontakt@tele-radio-gmbh.de

TELE RADIO ASIA

China
Tel. +86-(0)592-3111168
e-mail: b.sun@tele-radio.cn

TELE RADIO TURKEY

Turkey
Tel. +90-532 292 4448
e-mail: c.mevlevioglu@tele-radio.com

TELE RADIO LTD

England
Tel. +44 (0) 1625 509125
e-mail: sales@teleradiouk.com

TELE RADIO LLC

North America & Latin America
Tel. +1 (305) 459 0763
e-mail: america@tele-radio.com

TELE RADIO BV

Benelux
Tel. +31-(0)70-419 41 20
e-mail: info@teleradio.nl

TELE RADIO AS

Norway
Tel. +47-6933 4900
e-mail: norway@tele-radio.com