

LION



RX1-A

860-Lion empfänger RX1-A	
Artikelnummer:	860RX-MN-10B
Anwendungsbereiche:	Hebezeuge, Abschleppwagen, LKW-Aufleger, Landwirtschaftliche Maschinen u.a.
Frequenz:	433 - 434 MHz (16 Kanäle)
Mod. -Typ:	Schmalbandige FM-modulation
Codierung:	Digitaler Pulscode
Codierungskombinationen:	65.536
Relaisausgänge:	10 (4 x 2 + 2 x 1) + 2 für Stoppfunktion Stopprelais; Potentialfreie Kontakte 8A AC I Funktionsrelais; Potentialfreie Kontakte 16A AC I Funktionsrelais 1-8; Momentan Funktionsrelais 9-10; Moment- / Wechselfunktion Simultan Relais Verriegelung
Funkttyp:	Doppelsuper PLL- Synthesizer
Empfindlichkeit:	-120 dBm (12 db SINAD)
Antenne:	Extern
Betriebsspannung:	12/24V AC/DC und 48/115/230 V AC
Stromaufnahme:	12V DC; 150 mA - 1 A 24V AC; 80 - 800 mA 115V AC; 70 - 200 mA 24V DC; 60 - 600 mA 48V AC; 100 - 400 mA 230V AC; 25 - 100 mA
Gewicht:	1.900 g
Maße:	256 x 217 x 85 mm inkl. die vier Befestigungs Lasche
Gehäuseschutzart:	IP 65
Empfohlener Sender:	860-Lion TX1-a

TELE RADIO AB
Sweden, Main office
Tel. +46 (0)31-748 54 60
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

TELE RADIO SVERIGE
Sweden
Tel. +46 (0)31-724 98 00
e-mail: sverige@tele-radio.com

TELE RADIO OÜ
Estonia
Tel. +372 44 511 55
e-mail: eesti@tele-radio.com

TELE RADIO GmbH
Germany
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550
e-mail: deutschland@tele-radio.com

TELE RADIO ASIA
China
Tel. +86-(0)592-3111168
e-mail: china@tele-radio.com

TELE RADIO TURKEY
Turkey
Tel. +90 216 574 22 94
e-mail: turkiye@tele-radio.com

TELE RADIO LTD
England
Tel. +44 (0) 1625 509125
e-mail: england@tele-radio.com

TELE RADIO LLC
North America & Latin America
Tel. +1 (305) 459 0763
e-mail: america@tele-radio.com

TELE RADIO BV
Benelux
Tel. +31-(0)70-419 41 20
e-mail: benelux@tele-radio.com

TELE RADIO AS
Norway
Tel. +47-6933 4900
e-mail: norge@tele-radio.com