

LION



TX2-A

<b>860-Lion Sender TX2-A</b>	
Artikelnummer:	860TX-12-0xB
Anwendungsbereiche:	Krane, Förder- und Transportanlagen, Hebezeuge, Steinbrecher, LKW-Aufleger, Landwirtschaftliche Maschinen u.a.
Frequenz:	433 - 434 MHz (69 Kanäle)
Mod.- Typ:	Schmalbandige FM-Modulation
Codierung:	Digitaler Pulscode
Codierungskombinationen:	65.536 (werkseitig codiert)
Funktionen:	24 (12x2) Ein / Aus
Funktyp:	PLL- Synthesizer
Ausgangsleistung:	10m W (50 Ohm)
Antenne:	Integriert
Betriebsspannung:	Auswechselbare Aufladbar Akku (NiMH)
Betriebsdauer:	Ca. 20 Stunden kontinuierlicher Dauerbetrieb
Maße:	210 x 80 x 40 mm
Gehäuseschutzart:	IP 65
Gewicht:	450 g
Empfohlene Empfänger:	860-Lion RX2-A, RX3-A und RX4-A

**TELE RADIO AB**

Sweden, Main office  
Tel. +46 (0)31-748 54 60  
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

**TELE RADIO SVERIGE**

Sweden  
Tel. +46 (0)31-724 98 00  
e-mail: sverige@tele-radio.com

**TELE RADIO OÜ**

Estonia  
Tel. +372 44 511 55  
e-mail: eesti@tele-radio.com

**TELE RADIO GmbH**

Germany  
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550  
e-mail: deutschland@tele-radio.com

**TELE RADIO ASIA**

China  
Tel. +86-(0)592-3111168  
e-mail: china@tele-radio.com

**TELE RADIO TURKEY**

Turkey  
Tel. +90 216 574 22 94  
e-mail: turkiye@tele-radio.com

**TELE RADIO LTD**

England  
Tel. +44 (0) 1625 509125  
e-mail: england@tele-radio.com

**TELE RADIO LLC**

North America & Latin America  
Tel. +1 (305) 459 0763  
e-mail: america@tele-radio.com

**TELE RADIO BV**

Benelux  
Tel. +31-(0)70-419 41 20  
e-mail: benelux@tele-radio.com

**TELE RADIO AS**

Norway  
Tel. +47-6933 4900  
e-mail: norge@tele-radio.com