

LION



TX2-A

<b>860-Lion saatja TX2-A</b>	
Artikli number:	860TX-12-0xB
Kasutusala:	Kraanad, elektrilised sildkraanad, tõsteseadmed, veo- ja päästesõidukid, purustid, kallurid, konteinerid, põllumajandusmasinad jne.
Sagedus:	433 - 434 MHz (69 kanalit)
Mud. tüüp:	Kitsasriba-FM-modulatsioon
Kodeerimine:	Digitaalne impulsskood
Kombinatsioonid:	Erinevaid koode 65.536 (tehases kodeeritud)
Funktsioonid:	24 (12x2), On/Off (sees/väljas)
Raadio tüüp:	PLL-süntesaator
Saatevõimsus:	10 mW (50 oomi)
Antenn:	integreeritud
Toiteallikas:	Vahetatav laaditav patarei (NiMH)
Tööaeg:	u. 20 h pidevat kasutamist
Kaal:	u. 450 g
Mõõtmed:	210 x 80 x 40 mm
Kaitse:	IP 65
Soovitatav vastuvõtja:	860-Lion RX2-A, RX3-A ja RX4-A

**TELE RADIO AB**

Sweden, Main office  
Tel. +46 (0)31-748 54 60  
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

**TELE RADIO SVERIGE**

Sweden  
Tel. +46 (0)31-724 98 00  
e-mail: sverige@tele-radio.com

**TELE RADIO OÜ**

Estonia  
Tel. +372 44 511 55  
e-mail: eesti@tele-radio.com

**TELE RADIO GmbH**

Germany  
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550  
e-mail: deutschland@tele-radio.com

**TELE RADIO ASIA**

China  
Tel. +86-(0)592-3111168  
e-mail: china@tele-radio.com

**TELE RADIO TURKEY**

Turkey  
Tel. +90 216 574 22 94  
e-mail: turkiye@tele-radio.com

**TELE RADIO LTD**

England  
Tel. +44 (0) 1625 509125  
e-mail: england@tele-radio.com

**TELE RADIO LLC**

North America & Latin America  
Tel. +1 (305) 459 0763  
e-mail: america@tele-radio.com

**TELE RADIO BV**

Benelux  
Tel. +31-(0)70-419 41 20  
e-mail: benelux@tele-radio.com

**TELE RADIO AS**

Norway  
Tel. +47-6933 4900  
e-mail: norge@tele-radio.com