

LION



RX1-A

<b>860-Lion receptor RX1-A</b>	
Código de artículo:	860RX-MN-10B
Áreas de aplicación:	Grúas convencionales, grúas de corredera, teleres, coches grúa, trituradoras, vehículos con plataforma de carga, engranajes de carga, maquinaria agrícola, etc.
Frecuencia:	433 - 434 MHz (16 canales)
Tipo mod.:	Modulación FM de banda estrecha
Codificación:	Código digital de impulsos
Combinaciones de cód.:	65.536
Salida de relé:	10 (4 x 2 + 2 x 1) + 2 para función de parada Relé de parada; Flotante, conecta a 8 A AC I Relé de parada; Flotante, conecta/desconecta a 16A AC I Relé de función I-8; Momentáneos Relé de función I-9; Momentáneos/Variables Simultáneo Priorización
Tipo de radio:	Superheterodina doble Sintetizador PLL
Sensibilidad:	-120 dBm (SINAD de 12 db)
Antena:	Externa
Alimentación:	12/24 V AC/DC y 48/115/230 V AC
Peso:	1.900 gr aprox.
Medidas:	256 x 217 x 85 mm incl. anclaje de montaje
Encapsulado:	IP 65
Transmisores recomendados:	860-Lion TX1-A

**TELE RADIO AB**  
Sweden, Main office  
Tel. +46 (0)31-748 54 60  
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

**TELE RADIO SVERIGE**  
Sweden  
Tel. +46 (0)31-724 98 00  
e-mail: sverige@tele-radio.com

**TELE RADIO OÜ**  
Estonia  
Tel. +372 44 511 55  
e-mail: eesti@tele-radio.com

**TELE RADIO GmbH**  
Germany  
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550  
e-mail: deutschland@tele-radio.com

**TELE RADIO ASIA**  
China  
Tel. +86-(0)592-3111168  
e-mail: china@tele-radio.com

**TELE RADIO TURKEY**  
Turkey  
Tel. +90 216 574 22 94  
e-mail: turkiye@tele-radio.com

**TELE RADIO LTD**  
England  
Tel. +44 (0) 1625 509125  
e-mail: england@tele-radio.com

**TELE RADIO LLC**  
North America & Latin America  
Tel. +1 (305) 459 0763  
e-mail: america@tele-radio.com

**TELE RADIO BV**  
Benelux  
Tel. +31-(0)70-419 41 20  
e-mail: benelux@tele-radio.com

**TELE RADIO AS**  
Norway  
Tel. +47-6933 4900  
e-mail: norge@tele-radio.com