

LION



TX1-A

<b>860-Lion sändare TX1-A</b>	
Artikelnummer:	860TX-A1A
Applikationsområden:	Telfers, bärgningsbilar, flakbilar, jordbruksmaskiner m.fl.
Frekvens:	433 - 434 MHz (16 kanaler)
Mod. Typ:	Smalbandig FM-modulation
Kodning:	Digital pulskod
Kod kombinationer:	65.536 (fabriks kodade)
Funktioner:	4 x 2 + 2 x 1, On / Off
Radiotyp:	PLL synthesizer
Uteffekt:	10m W (50 ohm)
Antenn:	Inbyggd
Drivspänning:	Laddningsbart batteri
Driftstid:	Ca. 30 Tim. Kontinuerligt
Strömförbrukning:	45-70 mA
Mått:	160 x 70 x 35 mm
Kapsling:	IP 54
Vikt:	Ca. 270 g
Rekommenderade mottagare:	860-Lion RX1-A

**TELE RADIO AB**

Sweden, Main office  
Tel. +46 (0)31-748 54 60  
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

**TELE RADIO SVERIGE**

Sweden  
Tel. +46 (0)31-724 98 00  
e-mail: sverige@tele-radio.com

**TELE RADIO OÜ**

Estonia  
Tel. +372 44 511 55  
e-mail: m.jyrissoo@tele-radio.com

**TELE RADIO GmbH**

Germany  
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550  
e-mail: kontakt@tele-radio-gmbh.de

**TELE RADIO ASIA**

China  
Tel. +86-(0)592-3111168  
e-mail: b.sun@tele-radio.cn

**TELE RADIO TURKEY**

Turkey  
Tel. +90-532 292 4448  
e-mail: c.mevlevioglu@tele-radio.com

**TELE RADIO LTD**

England  
Tel. +44 (0) 1625 509125  
e-mail: sales@teleradiouk.com

**TELE RADIO LLC**

North America & Latin America  
Tel. +1 (305) 459 0763  
e-mail: america@tele-radio.com

**TELE RADIO BV**

Benelux  
Tel. +31-(0)70-419 41 20  
e-mail: info@teleradio.nl

**TELE RADIO AS**

Norway  
Tel. +47-6933 4900  
e-mail: norway@tele-radio.com