

# LEOPARD



RX1



RX2

| T80-Leopard mottagare RX1/RX2 |  |                      |
|-------------------------------|--|----------------------|
| E-nummer:                     | RX1; 1709316   | RX2; 1709315         |
| Användningsområden:           | Lyftutrustning   |                      |
| Frekvens:                     | 433 - 434 MHz (69 kanaler)   |                      |
| Mod. typ:                     | Smalbandig FM-modulering   |                      |
| Kodning:                      | Digital pulskod  |                      |
| Kodkomb.:                     | 262.143 (fabrikskodade)  |                      |
| Reläutgång:                   | 6 funktionsreläer + 2 för stoppfunktion<br>Transistorutgång 12V max. 50 mA<br>Stopprelä; potentialfri, sluter 8 A AC I<br>Funktionsrelä; potentialfritt, bryter/sluter 8 A AC I<br>Simultant<br>Momentant/växlande<br>Förregling |                      |
| Radiotyp:                     | Mottagarearkitektur med låg IF   |                      |
| Känslighet:                   | ca -105 dBm vid 1/1000 PER   |                      |
| Antenn:                       | RX1: Inbyggd   | RX2: Extern          |
| Drivspänning:                 | RX1: 24V AC , 48VAC, 115V AC eller 230V AC<br>RX2: 12/24V DC och 24/48/115/230V AC   |                      |
| Vikt:                         | RX1: 650 g (1,43 lb)   | RX2: 1 125g (2,48lb) |
| Mått:                         | RX1: 145 x 140 x 55 mm (5,71 x 5,51 x 2,17 tum)<br>RX2: 175 x 125 x 75 mm (6,83 x 4,88 x 2,93 tum)   |                      |
| Kapsling:                     | IP 65  |                      |
| Rekommenderad sändare:        | Sändare T80-Leopard TX1  |                      |

**TELE RADIO AB**  
Sweden, Main office  
Tel. +46 (0)31-748 54 60  
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

**TELE RADIO SVERIGE**  
Sweden  
Tel. +46 (0)31-724 98 00  
e-mail: sverige@tele-radio.com

**TELE RADIO OÜ**  
Estonia  
Tel. +372 44 511 55  
e-mail: eesti@tele-radio.com

**TELE RADIO GmbH**  
Germany  
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550  
e-mail: deutschland@tele-radio.com

**TELE RADIO ASIA**  
China  
Tel. +86-(0)592-3111168  
e-mail: china@tele-radio.com

**TELE RADIO TURKEY**  
Turkey  
Tel. +90 216 574 22 94  
e-mail: turkiye@tele-radio.com

**TELE RADIO LTD**  
England  
Tel. +44 (0) 1625 509125  
e-mail: england@tele-radio.com

**TELE RADIO LLC**  
North America & Latin America  
Tel. +1 (305) 459 0763  
e-mail: america@tele-radio.com

**TELE RADIO BV**  
Benelux  
Tel. +31-(0)70-419 41 20  
e-mail: benelux@tele-radio.com

**TELE RADIO AS**  
Norway  
Tel. +47-6933 4900  
e-mail: norge@tele-radio.com